



KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

1106 BUDAPEST Gránátos utca 6.

Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08

[www.kling.hu](http://www.kling.hu)

E-mail: [klings@klings.hu](mailto:klings@klings.hu)



Magyarországi Képviselet

# TOP-862NA

Csatornánként kódolható kétcsatornás távkapcsoló

## ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és gyártja. A termékre 12 (tizenkettő) hónap jótállást biztosítunk, a szakszerűtlen üzembe helyezés és a nem rendeltetésszerű használat esetét kivéve (a jótállás részletes feltételei a jótállási jegyen találhatóak).

**Gyártó:** CAME S.P.A. Olaszország      **Forgalmazza:** KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.  
1106 BUDAPEST, Gránátos u. 6.  
Tel.: 433-16-66, Fax: 262-28-08  
[www.kling.hu](http://www.kling.hu); E-mail: [klings@klings.hu](mailto:klings@klings.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia: 868,30 MHz  
Tápfeszültség: 3V (DC) 2db CR2016 elemmel  
Áramfelvétel: 12mA  
Hatótávolság: 50 – 150m (normál körülményeket feltételezve)  
Kódvariáció: csatornánként 4096  
Méretek: 92\*68\*12mm (16 gramm)



## A TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSA

A TOP-862NA távkapcsoló kompatibilis a TOP-864NA távkapcsolókkal.

### Kódolás meglévő távkapcsolóhoz:

Nyomja az új távkapcsoló mindkét gombját egyszerre mindaddig, amíg a LED nem kezd el gyorsan villogni. Ezután válassza ki a kódolni kívánt csatornát, ekkor a LED folyamatosan világít. Ez a művelet sor kb. 7 mp-et vesz igénybe. Tartsa a régi távkapcsolót közvetlenül az új távkapcsoló hátához, majd nyomja folyamatosan a régi távkapcsoló azon gombját, amelyet rá akar tanítani az új távkapcsolóra. Az új távkapcsoló kódolása alatt a világító dióda háromszor felvillan, majd elalszik. Ezzel a sikeres kódolás (kódmásolás) megtörtént. Amennyiben nem villan fel a világító dióda, távol van a régi távkapcsoló az új távkapcsolótól. Ez esetben ismétlje meg a fenti műveletet és tartsa közelebb a két távkapcsolót egymáshoz.

### Kódolás új rendszerhez (RE432, vagy AF43S frekvenciakártyás rádióvevőhöz):

Az új távkapcsolók gyárilag eltérő kódon vannak kódolva. Új rendszerhez történő kódolás esetén a távkapcsolót helyezze közel a rádióvevőhöz. A rádióvevő kódoló nyomógombját és a távkapcsoló azon gombját, mellyel működtetni szeretné a rendszert, egyszerre nyomja meg cca. 3 mp. időtartamig. A sikeres kódolást a visszajelző világító dióda folyamatos világítása jelzi. Sikertelen kódolás esetén ismétlje meg a fenti műveletet előlről és tartsa közelebb a távkapcsolót a rádióvevőhöz. Újabb távkapcsoló kódolása esetén a „Kódolás meglévő távkapcsolóhoz” leírtak szerint járjon el.

**Egyes esetekben a helyszíni adottságoktól függően előfordulhat, hogy a kiválasztott frekvenciájú távvezérlő rendszer nem működik (pl.: külső zavarójel hatására).**

**Ilyen esetben eltérő frekvenciájú távvezérlő rendszer működtetése javasolt.**



Kiadás dátuma: 2010.02.09.

Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.

Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.

A műszaki változtatások joga fenntartva.



KLING Kft.  
Tel.: 433-16-66

TOP-862NA kódolása 1/1 oldal